



CML2055 CM-GUARD TWINLOG

Loggen, Alarmeren en Rapporteren analoge waarden

CML2055



Alarm bij het onder- of overschrijden van de (minimum/ maximum) ingestelde analoge waarden.



Loggen van analoge waarden, synchronisatie met web portal. Log-interval en synchronisatie-interval zijn instelbaar.



Batterijgevoed met een lange batterijlevensduur.



Bij externe stroomvoorziening, bewaking van de stroombron en alarm bij stroomuitval.



Handmatige of tijdgebaseerde in- en uitschakeling.



Ingangen ook instelbaar als NO/NC voor extra alarm mogelijkheden.



Uitgang om externe apparaten aan te sturen.

De CML2055-Guard Twinlog is een compacte unit voor de bewaking van analoge waarden.

Zodra de gemeten analoge waarden buiten de ingestelde grenzen komen, stuurt de CML-Guard TwinLog direct alarmmeldingen. Daarnaast kan hij de gemeten waarden loggen en versturen naar de (optionele) web portal.

De CML2055 heeft een geïntegreerde GSM-module en is ontworpen om op batterijen te werken. Bij externe stroomvoorziening, werkt de CML2055 ook als stroomuitvalalarm.

Internet Portal

De CML2055 heeft enkel een simkaart nodig voor gebruik. Een Portal simkaart en registratie in de Internet Portal, biedt de gebruiker extra functionaliteit.

- Loggen van analoge waarden (instelbare interval)
- Programmering via internet
- Doorsturen van meldingen naar 'alarm contactpersonen' en 'technische contactpersonen' (oproep/SMS/e-mail)
- Bewaking van 'keep alive' (test) meldingen

**Alarm en alarmherstel via oproep, sms en mail***

- alarm op analoge waarden
- geactiveerde NO/NC ingang
- externe stroomuitval

Loggen van analoge waarden*

- instelbare log interval (1 ... 9999 minuten)
- instelbare data overdracht interval (sync) (1 ... 999 uur)
- weergave historische waarden, status, downloads

Notificaties

- lage batterijspanning
- 'keep alive' melding met instelbare interval
- uitzonderingsmelding als 'keep alive' niet tijdig is ontvangen*

Rapportages en statusoverzichten

- GSM signaalsterkte
- status en instellingen

Opties

- meeteenheid (bv Volt)
- 5 alarmtelefoonnummers
- alarmteksten
- alarmvertragingstijden
- sirene uit/aan

In- en uitschakelen

- tijdgestuurd in- en uitschakelen met twee schema's

Batterijgevoed

- werkt volledig autonoom op batterijen
- batterijlevensduur > 1 jaar (bij dagelijkse testmelding)

* functies in combinatie met Mobeye Internet Portal

CML2055 Technische Gegevens	
Inhoud	• basisunit met geïntegreerde GSM module, 2 CR123 batterijen
Ingangen	• 2 ingangen (NO/ NC/Analoog).
Uitgang	• 1 uitgang (open collector 200 mA) activering na alarm of binnenkomende SMS (pulstijd of hard schakelen)
Beveiliging	• pincode
Waarden	• alarmgrenzen voor analoge waarden: 0-48 volt (nauwkeurigheid 0.1V)
Afmetingen	• 80x60x40 mm
Stroomvoorziening	• 2 x CR123 (inbegrepen) of • 12VDC + 2 x CR123 Lithium
Batterijlevensduur (2 x CR123)	• > 1 jaar bij dagelijkse melding (batterijgevoed) en dagelijkse synchronisatie met portal. • > 2 jaar bij normaal gebruik (externe stroomvoorziening)
GSM/GPRS	• quad band EGSM 900/1800 - 850/1900 MHz
Omgevingstemperatuur	• -10 °C tot +55 °C
Accessoires (niet inbegrepen)	• netadapter (12VDC 500mA) • outdoor behuizing • extern battery pack voor langere batterijlevensduur

DEWI LOCKS

NIEUWSTRAAT 128, 2440 GEEL, BELGIË

Tel. 0483 01 10 83 (VLAANDEREN)

Tél. 0495 50 60 65 (FRANÇAIS)

Tél. 0495 50 60 65 (DEUTSCH)

WEB: WWW.DEWI-LOCKS.BE

E-MAIL: INFO@DEWI-LOCKS.BE

BTW BE 0502.754.265 – RPR Antwerpen, afd. Turnhout

BNP – Parisbas – Fortis : BE5100 1763 6311 62 – BIC GEBABEBB