



# MCK100 CALL-KEY

## Uw telefoon is de sleutel!

Geautoriseerde personen openen de deur met een simpel telefoontje naar het slot. Enkel als het telefoonnummer geautoriseerd is, zal de MCK100 Call-Key het slot openen. Er zijn geen telefoonkosten verbonden aan het gebruik van de MCK100 Call-Key.

### Eenvoudige set-up

De MCK100 Call-Key en het elektronische slot worden in een paar stappen met elkaar verbonden. Door het plaatsen van een simkaart is de MCK100 Call-Key direct operationeel. De Call-Key is per telefoon bereikbaar waardoor het slot op afstand kan worden geopend. De beheerder hoeft niet op de locatie aanwezig te zijn en kan op afstand telefoonnummers autoriseren of verwijderen.

### Internet Portal

Voor volledige functionaliteit en uitgebreide beheeropties wordt de MCK100 Call-Key aangesloten op de Internet Portal, met een Portal simkaart. Voor ieder persoon ofwel telefoonnummer kan een tijdvenster (dag, tijd of periode) worden ingevoerd, waarbinnen deze bevoegd is de deur te openen. Ook is in de internet portal te zien wie de deur, hek of poort heeft geopend en op welk tijdstip. Internet ter plaatse is niet nodig!

## MCK100



### Bellen om te openen

Enkel een geautoriseerde beller kan het deurslot openen. Geen telefoonkosten.

### Stand alone



### Beheer

Programmering en beheer via SMS berichten.



### Autoriseren

De telefoonnummers krijgen onbeperkt toegang.

### Aangesloten op Internet Portal



### Beheer

Programmering en beheer via web-based portal. Historie zichtbaar.



### Autoriseren

Onbeperkt toegang of enkel tijdens specifieke tijdsblokken/dagen/perioden.

## Portal SIM-kaart

Met een simkaart van een willekeurige telecomprovider functioneert de MCK100 Call-Key als stand-alone unit. Middels een Portal simkaart kan de MCK100 Call-Key worden aangesloten op de Internet Portal. Voor een klein vast bedrag komen de extra functies van de Portal ter beschikking van de beheerder. De Portal simkaart is provider-onafhankelijk en kiest altijd een sterk beschikbaar netwerk.

## Toepassingen

De MCK100 Call-Key is als GSM-deuropener te combineren met alle elektronische sloten en sluitplaten die via een puls of schakelcommando werken. Voor gebouwen met één toegangsdeur, hek of poort én voor situaties waarin de toegangsrechten regelmatig wijzigen, biedt de Call-Key een gebruiksvriendelijke en veilige oplossing.

Call-Key MCK100	Technische Gegevens
Aantal gebruikers	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stand-alone: maximaal 50 geautoriseerde telefoonnummers</li><li>• Verbonden met Internet Portal: maximaal 500 geautoriseerde telefoonnummers</li></ul>
Configuratie	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stand-alone: via SMS commando's</li><li>• Verbonden met Internet Portal: programmering van MCK100 Call-Key via internet portal</li></ul>
Uitgang	<ul style="list-style-type: none"><li>• Relais uitgang voor elektrische deuropener (max 2A/30VDC)</li></ul>
User interface	<ul style="list-style-type: none"><li>• Piezo buzzer</li><li>• Status LEDs</li></ul>
Rapporten	<ul style="list-style-type: none"><li>• Status rapporten en instellingen op verzoek via SMS-berichten</li></ul>
Beveiliging	<ul style="list-style-type: none"><li>• Via PIN-code beveiliging in unit, internet portal met user-login en nummerautorisatie voor schakelen op afstand</li></ul>
Technische meldingen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stand-alone: SMS testmelding ("keep alive")</li><li>• Verbonden met Internet Portal: bewaking van "keep alive" melding</li><li>• Indien uitgevoerd met batterijen:<ul style="list-style-type: none"><li>• melding bij stroomuitval en stroomherstel</li><li>• melding bij lage batterijspanning</li></ul></li></ul>
Voeding	<ul style="list-style-type: none"><li>• 12VDC (500 mA), optioneel: 4 x CR123 backup-batterijen</li></ul>
Afmetingen	<ul style="list-style-type: none"><li>• 145*90*45 mm</li></ul>
GSM/GPRS	<ul style="list-style-type: none"><li>• Quad band EGSM 900/1800 - 850/1900 Mhz</li></ul>
Omgevingstemperatuur	<ul style="list-style-type: none"><li>• -10° C ... 55° C</li></ul>



De MCK100 Call - Key is in 2013 bekroond met een plaats in de MKB innovatie Top100

# DEWI LOCKS

NIEUWSTRAAT 128, 2440 GEEL, BELGIË

Tel. 0483 01 10 83 (VLAANDEREN)

Tél. 0495 50 60 65 (FRANÇAIS)

Tél. 0495 50 60 65 (DEUTSCH)

WEB: [WWW.DEWI-LOCKS.BE](http://WWW.DEWI-LOCKS.BE)

E-MAIL: [INFO@DEWI-LOCKS.BE](mailto:INFO@DEWI-LOCKS.BE)

BTW BE 0502.754.265 – RPR Antwerpen, afd. Turnhout

BNP – Parisbas – Fortis : BE5100 1763 6311 62 – BIC GEBABEBB